



Generator curent SENCi SC 2500 LITE

Description

Generator curent SENCi SC 2500 LITE.

Generator curent SC-2500 LITE, Putere max. 2.2 kW, 230V, AVR, motor benzina.

Alternator brevetat Senci

Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului

Senzor de supra-sarcina cu auto-oprire

Filtru de aer nou, mai mic cu un design deosebit

Silentios, prietenos cu mediul

Regulator de tensiune AVR

Portabil, compact, cadru rezistent

Performanta chiar si dupa 17 ore de functionare continua pentru uz casnic dar si comercial

Panou de control rezistent la ploaie si praf

2 prize 230V 16A

Plaja tensiune/frecventa: 230-235V ± 5% 50-55 Hz

Putere max.: 2.2 kW

Putere in regim continuu: 2.0 kW

Regulator de tensiune: AVR

Tip motor Senci: AP170F

Putere motor: 7cp/208 cmc

Turatii motor: 3000 rpm

Demaraj: la sfoara

Racire: Aer

Carburant: Benzina

Capacitate rezervor: 15 l

Autonomie (capacitate max.): 10.5 ore

Autonomie (50% capacitate): 17 ore

Zgomot la 7 m: 95 dB

Greutate utilaj: 42 kg

Dimensiuni L x l x h (mm): 592 x 460 x 470

FED TOOLS