



Generator Senci SC-6000 TOP, Putere max. 5.5 kW, 230V, AVR, motor benzina

## Description

cod produs: 6426390839343

Generator de curent monofazic

**Producator: Senci**

**Model: SC-6000 TOP**

Plaja tensiune/frecventa: 230-235V 50-55 Hz

Motor benzina, alternator cu AVR inclus

Protectie lipsa ulei, indicator nivel combustibil

Multimetru digital cu afisare:

Tensiune, frecventa, contor ore

Alternator Senci

Auto-oprire a motorului atunci cand scade nivelul uleiului cu notificare

Senzor suprasarcina ce opreste motorul

Filtru de aer imbunatatit, creste puterea si scade consumul

Silentiozitate marita asigurata de toba de esapament

Regulator de tensiune AVR inclus in echiparea standard

Dimensiuni compate pentru o mobilitate mai mare

Poate fi utilizat in scop comercial sau uz casnic, garantand o tensiune constanta chiar si dupa 12 ore de functionare continua

Panou de control rezistent la intemperiiile externe

Plaja tensiune/frecventa: 230-235V ~ 50-55 Hz

Putere max.: 5.5 kW

Putere in regim continuu: 5.0 kW

Amperaj max.: 23.9 A

Amperaj in regim continuu: 21.7 A

Regulator de tensiune: AVR

Tip motor Senci: SC188F

Putere motor: 13cp/389 cmc

Rotatii motor: 3000 rpm

Racire: Aer

Carburant: Benzina

Capacitate rezervor: 25 l

Autonomie (100% putere): 8.5 ore

Autonomie (50% putere): 13.5 ore

Nivel zgomot: 97 dB

Greutate utilaj: 81 kg

Dimensiuni L/l/h (mm): 720 / 550 / 575

**FED TOOLS**