



## Generator SENCİ SC-8000E, Putere max. 7.0 kw

### Description

Alternator si motor produs si brevetat Senci

Motorul se opreste automat atunci cand nivelul uleiului este scazut cu avertizare luminoasa

Senzor suprasarcina

Putere marita si consum scazut datorita noului filtru de aer

Regulator de tensiune AVR inclus

Compact si portabil

Performante uimitoare chiar si dupa 12 ore de functionare continua

Recomandat pentru uz casnic si comercial

Panou de comanda si control cu hidroizolatie.

Voltaj: 230V

Frecventa: 50Hz

Putere max.: 7.0 kW

Putere in regim continuu: 6.5 kW

Amperaj max.: 30.4 A

Amperaj in regim continuu: 28.3 A

Regulator de tensiune: AVR

---

Tip motor: Senci SC190F

Putere motor: 14 cp / 420 cmc

Rotatii motor: 3000 rpm

Demaraj electric: Standard

Racire: Aer

Carburant: Benzina

Capacitate rezervor: 25 l

Autonomie (100% putere): 8.5 ore

Autonomie (50% putere): 12.5 ore

Nivel zgomot: 97 dB

Greutate utilaj: 88 kg

Dimensiuni L/l/h (mm): 730 / 556 / 610

**FED TOOLS**